SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7193-6BP00-2BA0



SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU type A0, Pack quantity: 10 units, Push-in terminals, without AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15x 117 mm

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BU-тип A0
Функциональный стандарт HW	Начиная с версии FS06
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Внешняя защита предохранителями для питающих линий	Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 24 В/10 А с характеристикой срабатывания, тип B или C
Сетевой фильтр	
● встроенный	Нет
Предельно допустимая нагрузка	
для шины P1 и P2, макс.	10 A
для технологических зажимов, макс.	2 A
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Образование потенциальной группы	
● Новая потенциальная группы	Нет
● Потенциальная группа продолжена слева	Да
Гнезда	
● Число гнезд	1; Тип A0
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
● Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание
Принадлежности	
Таблички с цветным кодированием	
● для технологических зажимов	CC00 до CC09
● для AUX-клемм	нет
● для дополнительных клемм	нет
технология подключения	
Клеммы	
● Тип клеммы	Вставная клемма
● системно-интегрированный зажим для экрана	Да; опция
● Сечение гнезда подключения мин.	0,14 mm²; AWG 26
● Сечение гнезда подключения макс.	2,5 mm²; AWG 14

© Copyright Siemens

● Количество технологических зажимов к модулю периферии	16; На каждый слот
● Количество клемм к AUX-шине	0
● Количество дополнительных клемм	0
● Количество клемм с соединением к шине P1 и P2	2; На каждый слот
Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	117 mm
Глубина	35 mm
Массы	
Масса, прибл.	40 g

последнее изменение: 12.03.2024

© Copyright Siemens